

80-125K

SOLARATOR СЕРІЯ

Працює з широким спектром акумуляторів: насолоджуйтесь безперебійним живленням навіть у регіонах з нестабільною електромережею

S6-EH3P(80-125)K10-NV-YD-H

Трифазна | Висока напруга



12 Унікальні переваги

- ★ Підтримує до 2-кратного номінального вхідного струму фотоелектричної системи, що дозволяє максимально ефективно використовувати сонячну енергію
- ★ Підтримує максимальний вхідний струм ланцюга 21 А, що забезпечує сумісність з фотоелектричними модулями високої потужності
- ★ Сумісний з акумуляторними модулями 100–314 А·год, що знижує загальні витрати на систему
- ★ Підтримує швидку зарядку акумулятора з максимальним струмом зарядки 200 А
- ★ Два незалежних порти акумулятора для гнучкої конфігурації та легкого розширення ємності
- ★ Забезпечує 160% перевантаження протягом 200 мс в автономному режимі, забезпечуючи стабільний запуск важких навантажень
- ★ Забезпечує гнучке управління в умовах слабкої мережі та гібридних генераторних установок, зменшуючи інвестиційні витрати
- ★ Інтеграція штучного інтелекту та готовність до VPP дозволяють динамічно оптимізувати тарифи, мінімізуючи витрати на електроенергію та відкриваючи додаткові джерела доходу
- ★ Інтегрує фотоелектричні модулі та накопичувачі для управління попитом та функцій запобігання зворотного потоку
- ★ Забезпечує динамічну компенсацію реактивної потужності для поліпшення коефіцієнта потужності мережі та зменшення витрат на реактивну потужність
- ★ Функція обходу комунальних послуг дозволяє безпосередньо підключати резервні навантаження до мережі
- ★ Запатентована технологія охолодження забезпечує надійну роботу навіть в умовах високих температур

6 Головні переваги

- Підтримує як постійний, так і змінний струм, що забезпечує гнучкість модернізації та розширення системи
- Забезпечує надійне резервне живлення в різних сценаріях завдяки управлінню резервом батареї
- Подовжує час живлення критичних навантажень завдяки інтелектуальній пріоритизації навантажень
- Пропонує універсальний інтерфейс «три в одному» для безперебійної інтеграції мережевих фотоелектричних, вітрових та дизельних генераторів
- Здійснює перехід між мережею та автономним режимом менш ніж за 10 мс, забезпечуючи безперебійне електропостачання
- Підтримує паралельну роботу декількох блоків потужністю до 1,25 МВт (для систем з більш ніж 6 блоками рекомендується шафа Solis STS)

УКРАЇНА

t: +380 800504003 (сербіс) e: UAService@solisinverters.com
w: solisinverters.com/ua europesales@solisinverters.com



Технічних параметрів

Моделі	80K		100K		125K	
Вхід постійного струму (Фотоелектрична сторона)						
Рекомендований макс. розмір фотоелектричного масиву	160 kW		200 kW		250 kW	
Макс. корисна вхідна потужність фотоелектричних модулів	160 kW		200 kW		250 kW	
Максимальна вхідна напруга			1000 V			
Номінальна напруга			600 V			
Пускова напруга			180 V			
Діапазон напруги MPPT			150 - 950 V			
Макс. вхідний струм			10 × 42 A			
Макс. струм короткого замикання			10 × 60 A			
Кількість MPPT / Макс. число входів на MPPT			10 / 20			
Батарея						
Тип батареї			Літій-іонна			
Діапазон напруги батареї			300 - 950 V			
Максимальний струм заряду / розряду			100 A × 2 / 100 A × 2			
Кількість портів акумулятора			2			
Максимальний струм заряду/розряду кожного порту			100 A			
Зв'язок			CAN / RS485			
Вихідний змінний струм (Резервний вихід)						
Номінальна вихідна потужність	80 kW		100 kW		125 kW	
Макс. повна вихідна потужність	80-100K: 1.6 час номінальної потужності, 10 s; 2 час номінальної потужності, 200 ms; 125K: 1.4 час номінальної потужності, 10 s; 1.6 час номінальної потужності, 200 ms					
Час резервного перемикання	< 10 ms					
Номінальна вихідна напруга	3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V					
Номінальна частота	50 Hz / 60 Hz					
THDv (@Коеф. нелінійних спотворень)	< 3%					
Вхід змінного струму (сторона мережі)						
Макс. вхідний струм	250 A					
Вхід змінного струму (Генератор)						
Макс. вхідна потужність	80 kW		100 kW		125 kW	
Номінальний вхідний струм	121.6 A / 115.5 A		151.9 A / 144.3 A		189.9 A / 180.4 A	
Номінальна вхідна напруга	3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V					
Номінальна вхідна частота	50 Hz / 60 Hz					
Вихідний змінний струм (сторона мережі)						
Номінальна вихідна потужність	80 kW		100 kW		125 kW	
Макс. повна вихідна потужність	80 kVA		100 kVA		125 kVA	
Номінальна напруга мережі	3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V					
Номінальна частота мережі	50 Hz / 60 Hz					
Номінальний вихідний струм мережі	121.6 A / 115.5 A		151.9 A / 144.3 A		189.9 A / 180.4 A	
Коефіцієнт потужності	> 0.99 (від -0,8 до +0,8)					
THDi	< 3%					
ККД						
Максимальний ККД			97.5%			
Європейський ККД	96.9%		97.1%		97.2%	
БАТ заряджається/розряджається від змінного струму Макс. ефективність			97.0%			
Захист						
Захист від острікування			Так			
Захист від підвищеного струму			Так			
Захист від короткого замикання			Так			
Вбудований роз'єднувач постійного струму			Так			
Захист від зворотної полярності постійного струму			Так			
Ступінь захисту / Клас перенапруги			I / DC II, AC III			
Захист від перенапруг	Тип II постійного струму / Тип II змінного струму					
Вбудований модуль AFCI 2.0	Опціонально					
Загальні дані						
Максимальна потужність на фазу (мережа та резервне живлення)	26.66 kW		33.33 kW		41.66 kW	
Розміри (Ш × В × Д)			1174 × 814 × 400 mm			
Вага			170 kg			
Топологія			Без трансформатора			
Діапазон робочих температур навколишнього середовища			-25 ~ +60°C			
Відносна вологість			0 - 100%			
Захист IP			IP66			
Тип охолодження	Вентилятор з інтелектуальним регулюванням обертів					
Максимальна висота встановлення			3000 m			
Стандарт мережевого підключення ^①	G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1&2/EN 50549-10, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA,PORTARIA № 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022					
Стандарт безпеки / EMC ^①	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011					
Функції						
Підключення фотоелектричних модулів	MC4 Штекер для швидкого з'єднання					
Підключення батареї	Клемні роз'єми					
Підключення змінного струму	Клемна колодка					
Екран	7.0» РК-дисплей та Bluetooth + додаток					
Комунікаційний інтерфейс	Стандартний: WIFI+LAN+Bluetooth, CAN-BMS × 2, CAN-Parallel × 2, LAN, RS485-Meter, RS485, DRM, DI × 5, DO × 4; Опціонально: 4G					

① У цій колонці вказані лише заплановані стандарти сертифікації. Будь ласка, уточніть конкретні терміни отримання стандартів у місцевої команди.